

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://dalitech.nt-rt.ru> || dfa@nt-rt.ru

Сетевой тепловизор DM30

- ◆ 160*120 пикселей
- ◆ Полное изображение в режиме реального времени с частотой 25 Гц
- ◆ Поддержка сети WI-FI, поддержка звуковой сигнализации
- ◆ Сетевой инфракрасный тепловизор, объединяющий инфракрасный и видимый свет
- ◆ Имеют двухдиапазонную технологию улучшения изображения локальная запись и хранение
- ◆ Множество интерфейсов разработки и удобная системная интеграция



Предметы	30 немецких марок
Детектор	
Тип	Неохлаждаемый ФПА
Разрешение	160 × 120
NETD	≤0,06 °C при 30 °C
Спектральный диапазон	8-14 мкм
Частота кадров	25 Гц
Объектив	
поле зрения	62° × 47°
Объектив	2,5 мм
Фокус	Зафиксированный
Расстояние между пикселями	6,8 мрад
Видимый свет	
Пиксель	5 миллионов
Объектив	2,4
Заполняющий свет	Белый свет
Измерение температуры	
Диапазон температур	-10°C ~ +300°C

Точность температуры	$\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ или $\pm 2\%$ от показаний , в зависимости от того, что больше
Режим измерения	10 подвижных точек, 10 подвижных областей, поддержка нестандартных правил измерения температуры;
Тревога	Измерение максимальной температуры, минимальной температуры и средней температуры, аварийный сигнал температуры
Автоматический захват высоких и низких температур	Поддерживать
Коррекция коэффициента излучения	Каждая точка, линия, область может быть установлена отдельно, скорость излучения, скорость излучения 0,01 ~ 1, можно регулировать.
Коррекция расстояния	Каждая точка, линия, область могут быть установлены отдельно расстояние
Калибровка температуры	автоматический
Операция/функция	
Параметр	Дата/время, единица измерения температуры $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}/\text{K}$, язык, сетевые параметры
Тип изображения	Инфракрасное изображение, видимое изображение, многоканальное слияние изображений
Режим слияния изображений	Расстояние по умолчанию/ручная настройка
Зеркало	Да
Отображение изображения	Несколько цветовых палитр на выбор (железно-красный, белый горячий, черный горячий, малоконтрастная радуга, холодный металл, янтарный, огонь и т. д.)
Хранилище	Встроенная флеш-память 12 Гб.
Температурная сигнализация	Самая высокая температура, самая низкая температура, разница температур между фазами и т. д.
Голосовое оповещение	Да
Хранение изображений	Формат JPEG/State Grid JPEG, с данными о температуре
Wi-Fi соединение	Да, сеть Wi-Fi поддерживается (опционально)
Индикатор состояния	Питание и сеть
Сеть	
Формат сжатия видео	Во внешнем интерфейсе можно настроить автоматическое сохранение видео в формате H.264 и фотографий в формате JPEG при выполнении условий тревоги.
Modbus передача температуры	Modbus TCP/RTU
Протокол стыковки	ONVIF , GB28181 , RTSP
Тревожный выход	Порт ввода-вывода, журнал, отправка файлов по FTP, электронная почта (SMTP)
Протокол	TCP, UDP, RTSP, DHCP, SMTP
Вторичный режим разработки	API-порт
Система питания	
Источник питания	DC12V \pm 10 ; POE
Потребление	$\leq 3,5$ Вт (при нормальной работе при 25 $^{\circ}\text{C}$)
Порты	
Источник питания	Да
Сеть	РДЖ45 , 100 м

ИО	1 тревожный порт ввода-вывода
PC485	Да
Монтаж	
Интерфейс	Стандартная резьба штатива 1/4 дюйма
Режим	Адсорбция магнита и установка кронштейна
Соединитель	2
Относящийся к окружающей среде	
Рабочая темп.	-20°C ~ +60°C
Температура хранения	-40°C ~ +70°C
Влажность	≤95% без конденсации
Инкапсуляция	IP67
ударопрочность	25Г, ИЭК68-2-29
Виброустойчивость	2Г, ИЭК68-2-6
Серверная часть	
Программное обеспечение	Просмотр веб-страниц, клиентский доступ к DVMS
Физический	
Измерение	121 мм * 65 мм * 40 мм (включая разъем)

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93